

# Programador Solem WooBee

WOOBEE

## A batería de 9V

### ESPECIFICACIONES

#### Estaciones

1, 2, 4 y 6

#### Compatibilidad

Con solenoides de 9V

#### Comunicación

Bluetooth

#### Programación

A través de:

- Teclado físico en la unidad
- App gratuita "MySolem" en smartphone o tablet
- Plataforma web "MySolem.com"

#### Alimentación

Por batería de 9V estándar o 4 baterías AAA

#### Estanqueidad

IP68

#### Entrada de sensor

A sensor de caudal o sensor de lluvia

#### Salida

A válvula maestra  
A solenoide de 9V

#### Distancia al Solenoide

30 m.

#### Longitud

14 cm.

#### Altura

5,5 cm.

#### Profundidad

9 cm.

#### Temperatura de trabajo

De -20° a 60°

#### Precio

A consultar  
(precio sin IVA)



### CARACTERÍSTICAS

#### Práctico

Dispone de pantalla (grande) y botonera para programarlo. Pero además, via Bluetooth se conecta a la App MySolem, pudiendo programarse a través de ella.

#### Detección de fugas

Al tener entrada de caudalímetro, marcando umbrales mínimo y máximo el programador puede cerrar el riego si el consumo se sitúa fuera de esos umbrales, normalmente por una fuga.



Sedes Certificadas  
Oficina Central y C.L.R.